CEP0023E – KD – FanCoil Elektronik (EC-Interface für 3-Stufen-Klimaregler)

Eigenschaften

- Ansteuerung von EC-Motoren mit Analog-Eingang
- Energieeinsparung durch EC-Motor
- Kein Stand-By Verbrauch des Motors
- Abschaltung der Motorphase bei AUS
- 3 Stufen unabhängig einstellbar
- Direkter Anschluss an 230 VAC
- Klimaregler bleibt unberührt
- Einfache Nachrüstung am Fan Coil Klimagerät
- Schutzklasse II




Anwendung

- Ersatz von 2 und 3 strängigen Einphasenmotoren durch EC-Motoren mit analoger Schnittstelle
- Modernisierung von Bestandsanlagen mit mehrstufigen AC-Ventilatoren und Fan Coils

Kurzbeschreibung


Das EC-Interface für 3-Stufen-Klimaregler ermöglicht den Einsatz moderner energiesparender EC-Motoren mit analogem Steuereingang als Ersatz für Einphasenmotoren mit mehreren Anzapfungen (Strängen). Die bauseits vorhandenen Klimaregler oder 3-stufigen Steuerungen können erhalten bleiben. Das EC-Interface wird in der Nähe des EC-Motors angebracht und die EC-Motor-Steuerleitung wird dort angeschlossen. Die 3 geschalteten Phasen der 'alten' Drehzahlstufen und die Phase des 'neuen' EC-Motors sind ebenfalls anzuschließen. Die Drehzahlstufen für den EC-Motor sind mit Drehpotentiometern stufenlos und unabhängig voneinander einstellbar. Das EC-Interface ist in einer Verbindungsdose untergebracht und kann am Klimagerät befestigt und angeschlossen werden.



Schnittstellen

Anschluss	Bezeichnung	Beschreibung	Aderfarbe*
	M	Ausgang Motoranschluss Phase	schwarz
IN: 220 Voo	Q1	Eingang Phase bei unterer Drehzahlstufe	(beliebig)
IN: 230 Vac	Q2	Eingang Phase bei mittlerer Drehzahlstufe	(beliebig)
	Q3	Eingang Phase bei oberer Drehzahlstufe	(beliebig)
OUT: 0-10 Vdc	+10 V	Eingang Steuerspannungsversorgung	rot
	10 V PWM	Ausgang Steuerspannung	gelb
	GND	Eingang Steuerspannungsbezug (Masse)	blau
	Tacho	Eingang Tachosignal (intern nicht beschaltet)	weiß

^{*} Aderfarben der Anschlussleitungen für Ventilatoren EBM Papst mit EC Interface (K3G..., D3G...)



*** Die Adern N & PE können im Gehäuse mit den beiliegenden Verbindungsklemmen verbunden werden.

Einstellung der Drehzahlstufen

Die Einstellung der 3 Drehzahlstufen wird unabhängig mit den 3 Potentiometern vorgenommen. Für alle Drehzahlstufen ist der gesamte Drehzahlbereich verfügbar. Die Potentiometer-Stellrichtung nach links verringert die Drehzahl, die Stellrichtung nach rechts erhöht die Drehzahl. Die unterschiedlich gefüllt gezeichneten Lüftersymbole links neben den Potentiometern unterscheiden die 3 Drehzahlstufen:



Technische Daten

Anschluss IN: 230 Vac - Q1, Q2, Q3 (Schaltphasen)			
Spannungsbereich	230 VAC, 50/60 Hz		

Anschluss IN: 230 Vac - M (Motorphase)			
Spannungsbereich	230 VAC, 50/60 Hz		
Strom	max. 5 A, cos ? = 1 max. 3 A, cos ? = 0,6		

Anschluss OUT: 0-10 Vdc (Motor-Steuer-Schnittstelle)			
Eingang +10V nom. 10 VDC, gegen GND (vom EC-Motor bereitgestellt) max. 12 VDC, gegen GND			
Ausgang 10V PWM	0 10VDC*, gegen GND (* - Spannung am Eingang +10V)		
Isolation 2500 VAC (OUT gegen IN)			

Mechanische Daten				
Maße (L x B x H)	(120 x 120 x 58) mm			
Gewicht	ca. 350 g			
Schutzart	IP55			

Mechanische Daten	
Verschmutzungsgrad	2
Schutzklasse	II
Montage	Schrauben

Anschluss	
Verbindungsart	Schraubklemmen
Klemmbereich	0,2 2,5 mm² (flexibel mit oder ohne Aderendhülse) 0,2 4 mm² (starr) 0,2 1,5 mm² (2 gleichen Querschnitts starr oder flexibel, mit DUO- oder ohne Aderendhülse
Leitungslänge	max. 3 m (gilt für Anschluss OUT: 0-10 Vdc)

Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur	0 35 °C	
Lagertemperatur	-25 40 °C	
Luftfeuchtigkeit	0 95 %, keine Betauung	

Richtlinien und Normen


Richtlinien	Normen
Niederspannungs- Richtlinie 2014/35/EU	EN 60335-1, Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke EN 60730-1, Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen EN 62368-1, Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik
EMV-Richtlinie 2014/30/EU	EN 55011, Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte – Funkstörungen – Grenzwerte und Messverfahren EN 61000-6-2, Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Industriebereiche EN 61000-6-3, Fachgrundnormen – Störaussendung für Wohnbereich, Geschäftsund Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU	

Kennzeichnungen C C RoHS 2011/65/EU

Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Artikelcode	Beschreibung
151529	CEP0023E	EC-Interface 3-fach Klimaregler – fanCoil

Zeichnungen





Anwendungsbeispiele

Anschluss unterschiedlicher Klimaregler



Bei Verwendung hier nicht genannter Klimaregler und Raumthermostate für die Steuerung der Drehzahlstufen sind deren technische Daten hinsichtlich der maximal zulässigen Schaltströme (Motorstrom) zu prüfen!





Parallele Verschaltung von ebm-papst Gebläsen am EC-Interface




Vorsicht

Der maximal zulässige Gesamtstrom des Anschlusses IN des Interfaces und der zulässige Schaltstrom des Klimareglers dürfen bei paralleler Verschaltung von EC-Motoren nicht überschritten werden! Bei Regelgeräten die ein Parallelschalten von Motoren verbieten, darf auch keine parallele Verschaltung von EC-Motoren am Interface erfolgen, wie z.B. bei Siemens RDG1XX mit Relais-Ausgängen! Die Anschlüsse der Tacho-Signale der Motoren dürfen nicht parallel geschaltet werden, sie bleiben offen!

Die Tabelle nennt die zulässige Anzahl ausgewählter ebm-papst Gebläse im parallelen Betrieb am EC-Interface.

Gebläse (EC-Motor) Einzelgebläse	Leistung [W]	Strom [A]	Drehzahl [min ⁻¹]	zulässige parallele Anzahl
D3G 133-LT13-01	56	0,5	1.330	5
D3G 133-LU01-01	82	0,7	1.620	4
D3G 133-LV05-31	170	0,8	2.030	5
D3G 133-LV13-30	170	1,4	2.050	2
D3G 146-LT13-30	57	0,5	1.060	5
D3G 146-LU03-30	95	0,8	1.300	3
D3G 146-LU09-31	100	0,5	1.300	8
D3G 146-LV05-31	170	0,8	1.560	5
D3G 146-LV13-30	167	1,3	1.550	2
D3G 160-LV05-31	170	0,8	1.650	5
D3G 160-LV13-30	170	1,4	1.650	2
Mehrfachgebläse				

K3G 133-LR15-01	69	0,56	1.280	5 25.04.2024 - 7 / 8
K3G 146-AC15-01	60	0,5	910	5
K3G 146-AD01-01	243	1,8	1.400	1
K3G 146-AD03-02	170	0,8	1.280	5
K3G 146-AE01-01	245	1,9	1.250	1
K3G 146-AE03-02	170	0,8	1.120	5
K3G 160-AD01-01	240	1,8	1.300	1
K3G 160-AD03-02	170	0,8	1.090	5



Parallele Verschaltung von EC-Interfaces



Vorsicht


Der Gesamtstrom darf den maximal zulässigen Schaltstrom des Klimareglers (Schaltgerätes) bei paralleler Verschaltung von Interfaces mit Motoren nicht überschritten!

Der maximal zulässige Strom des Anschlusses IN eines einzelnen Interfaces darf auch bei paralleler Verschaltung von Interfaces nicht überschritten werden!

Bei Regelgeräten die ein Parallelschalten von Motoren verbieten, darf auch keine parallele Verschaltung von Interfaces und somit EC-Motoren erfolgen!

Die Anschlüsse der Tacho-Signale der Motoren dürfen nicht parallel geschaltet werden, sie bleiben offen!

Die parallele Verschaltung von Interfaces kann erforderlich sein, um eine höhere maximale Leistung zu bedienen. An den einzelnen Interfaces können ggf. wiederum mehrere Motoren parallel betrieben werden, wie im Abschnitt zuvor beschrieben.



Kontaktdaten

KD Elektroniksysteme GmbH Ahornweg 9 39261 Zerbst

Telefon: +49 (0) 3923 4848-0 Fax: +49 (0) 3923 4848-111

E-Mail: info@kd-elektroniksysteme.de Homepage: www.kd-elektroniksysteme.de